

Выносной дисплей




Технические параметры


Частотный диапазон	2.4ГГц
Дальность приема	3 - 10 м
Время отображения	2 мин
Максимально кол-во подключаемых счетчиков	16
Электропитание	2 элемента AA
Диапазон рабочих температур	0 - 40 °С
Габаритные размеры	25 x 61 x 62 мм
Масса (без элементов питания)	50 г



Для завершения настроек, пролистайте короткими нажатиями до экрана с надписью «ГОТОВО» и сохраните выбранные счетчики длинным нажатием до начала мерцания подсветки.




Выбранные счетчики запомнятся, и в дальнейшем будут отображаться только они.



Для отображаемого счетчика воды можно установить тип, выполнив длинное нажатие. Далее короткими нажатиями выбрать тип (холодная, горячая) и повторно длинным нажатием подтвердить свой выбор.

Выносной дисплей

1. Назначение Предназначен для приема, отображения данных от счетчиков воды СВД, СВТ и газа СГБД, СОНИК по радиоканалу.



2. Включение Перед началом эксплуатации дисплея установите элементы питания в отсек для батареек (приобретаются отдельно). **Внимание!** При установке элементов питания соблюдайте полярность.

3. Обнаружение Перед началом работы на экране дисплея обнаруживаются доступные счетчики. Из них необходимо выбрать те счетчики, которые будут отображаться в дальнейшем.





4. Управление осуществляется с помощью кнопки на лицевой панели корпуса:

- Короткое нажатие - переключение между счетчиками, выбор различных пунктов меню.
- Длинное нажатие, с удерживанием нажатой кнопки до начала мерцания подсветки - подтверждение действия, выбор типа счетчика.


2

- Очень длинное нажатие, до погасания подсветки экрана дисплея - переход к поиску счетчиков, выбору и обратно.


При первом включении выходит сообщение **НЕТ ДАННЫХ**. По мере обнаружения счетчиков дисплеем они отображаются на экране.



3



Короткими нажатиями переходите к следующему обнаруженному счетчику.



Для выбора счетчика или отмены произведите длинное нажатие на кнопку до начала мерцания подсветки. Над выбранным счетчиком появится или пропадет знак +.

Проделайте эту операцию со всеми счетчиками, которые вы бы хотели видеть на дисплее после выбора.

4

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выносного дисплея указанным техническим характеристиками при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации выносного дисплея – 12 мес. со дня продажи.

СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ! На выносной дисплей без инструкции гарантия предприятия-изготовителя не распространяется.

По всем вопросам, связанным с качеством выносного дисплея следует обращаться к предприятию-изготовителю.

Сведения о предприятии-изготовителе: ООО «Элехант»,

Официальный сайт: elephant.ru

E-mail: info@elephant.ru Телефон отдела продаж: +7 (3812) 353-610

Свидетельство о продаже

наименование предприятия торговли

М.П.

дата продажи

5

6 7

8